

Power Inverter 5000

Автомобильный инвертор напряжения 12 - 220В 5000 Вт
Подключайте бытовые электроприборы, там где это нужно.

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем с приобретением высокотехнологичного инвертора напряжения Power Inverter 5000 от EASunPower. Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием инвертора.

Внимание

! Выходная постоянная мощность: **не более 2500 Вт.**

! Если инвертор отключается с нагрузкой значительно меньше чем 2500 Вт, это значит что срабатывает защита от низкого напряжения, **зарядите аккумулятор** или заведите двигатель

! **КРАСНЫЙ** световой индикатор указывает на выключение инвертора из-за низкого или высокого напряжения, перегрузки или перегрева. Обеспечьте вентиляцию или зарядите / замените аккумулятор, отключите часть нагрузки.

! Многие бытовые приборы (например, холодильники, телевизоры) при старте потребляют нагрузку в два и более раз выше, чем указано в их паспорте, из-за чего могут возникнуть проблемы с их подключением.

! Всегда подключайте электроприборы к инвертору постепенно, то есть, сначала один, через несколько минут, когда убедитесь что всё работает стабильно, следующий.

! Подключенная нагрузка через инвертор может разрядить аккумулятор автомобиля, по необходимости, заводите двигатель для подзарядки аккумулятора.

! Подключенный инвертор даже без нагрузки потребляет небольшой ток. Не оставляйте его подключенным, без необходимости, что бы избежать разрядки аккумулятора.



Комплектация

- Инвертор - 1 шт;
- Комплект крепежей для подключения инвертора к аккумулятору.

Меры предосторожности

! Осторожно, высокое напряжение на выходе (220В).

! Не допускайте попадания влаги на инвертор.

! Не накрывайте ничем аппарат, не закрывайте вентиляционные отверстия. Температура окружающей среды 0-40 градусов. Не включайте рядом с источниками огня / тепла и на морозе.

Спецификация

Входное напряжение: 12В. Работает в диапазоне 9-15,5 В входного напряжения.

Выходное напряжение: 210В-240В (зависит от входного напряжения).

Выходная постоянная мощность: 2500 Вт.

Допустимая пиковая мощность: 5000 Вт (с учетом реактивной нагрузки).

Разъемы для подключения бытовой техники: евророзетка - 1 шт;

Частота выходного напряжения: 50 Гц (чистая синусоида)

Системы защиты защищают инвертор от: короткого замыкания, перегрева, перегрузки, переплюсовки, перенапряжения, низкого напряжения.

Вес: 3,3 кг

Размеры: 400x220x140 мм

Подключение

Подключите инвертор напрямую к аккумулятору автомобиля (используйте набор крепежей к клеммам).

Включите тумблер в положение ON. Убедитесь, что инвертор включается (горит зеленый индикатор), после этого выключите его и подсоедините нагрузку. Включите тумблер, можно пользоваться.

На дисплее отражается выходное напряжение и уровень заряда аккумулятора, включите дисплей в постоянную работу, нажав кнопку под ним до щелчка, либо кратковременно, слегка нажав на кнопку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Power Inverter 5000 Easun Power Technology Co., Ltd. 21 Building, Shenzhen, GuangDong Province, China
Поставщик в России - ООО «АСК». Сайт: ActivTekGlobal.Ru
По всем вопросам по данной продукции обращайтесь по тел.: 8-800-700-4-292 или присылайте запрос на e-mail: info@ActivTekGlobal.ru
Гарантия 12 месяцев с даты покупки (по чеку или по накладной).